



## ROZŠIROVACIE MODULY PRE XD10 A XD26

Série XD10 a XD26

88970215

Rozširujúci modul XR06 12 V DC



- Napájanie cez základný modul a rovnaké napätie na vstupoch
- Reléové výstupy, z ktorých jeden je prepínací na module XE10
- Modbus RTU alebo TCP

### POPIS PRODUKTU

Použitím štyroch rôznych rozširujúcich modulov sa všetky vstupy / výstupy logických modulov rýchlo a ľahko prispôbia aktuálnym potrebám. S maximálnym rozšírením je prístup až ku 30 vstupom a 20 výstupom. V závislosti od zvoleného základného modulu, je možné získať reléové a tranzistorové výstupy v rovnakej rozšírenej jednotke. XR moduly sa môžu používať v rámci siete komunikačných modulov XN03 a XN05.

### ŠPECIFIKÁCIA

Počet vstupov	4
Počet výstupov	2
Úroveň log.0 (DC vstup)	3 V
Max. spínané napätie	250 V AC
Úroveň log.1 (DC vstup)	7 V
Napájacie napätie	12 V DC
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Zhoda s normami	CE, CSA, RoHS, UL
Šírka	35,5 mm
Hĺbka	57,5 mm
Výška	90 mm

